Hartte serie SBL

Die Elektro-Riegel der Serie SBL bieten ein hohes Maß an Sicherheit und Haltekraft. Ihre Bauweise ermöglicht den Einbau in vertikaler oder horizontaler Lage (bei horizontaler Lage nur nach unten schließend möglich) Alle Elektro-Riegel sind mit Schließüberwachung Rückmeldekontakt und einem integrierten Varistor versehen, um ein Schließen des Riegels in der falschen Position zu verhindern und den Riegel nach 5 Sekunden Inaktivität zu schließen. Sie sind in der Ausführung mit Arbeitsstrom (normal geschlossen) mit Stromausfallentriegelungsfunktion für elektromagnetische Verriegelung erhältlich.

Charakteristik:

- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen) oder Ruhestrom (normal geöffnet)
- Festigkeit gegen Aufbruch 8000 N (800 kg) oder 10 000 N (1000 kg)
- Mechanische Beständigkeit Öffnungszyklen 500.000
- Für waagrechte und senkrechte Montage (bei waagrechter Montage nur nach unten schließend möglich)
- Ausgleichsdiode bei Überspannungen und Rückmeldekontakt integriert
- Automatische Verriegelung bei Untätigkeit mehr als 5 Sekunden
- Elektro-Riegel aktiviertet in einem Abstand von 8 mm
- Schutz vor Verriegelung die Tür in der falschen Position

ELEKTROZACZEPY

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki
NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel: +48 22 723 90 17

Elektrische Daten

Index	SBL12NMTL	SBL12RM
Betriebsweise	Arbeitsstrom	Ruhestrom
Betriebsnennspannung (V)	12V DC	12V DC
Nennstromaufnahme – rozruch (mA)	1200 mA	900 mA
Nennstromaufnahme- praca (mA)	200 mA	150 mA
Abmessungen - Gehäuse mit Schließbleche (mm)	260 x 30 x 48 mm	205 x 35 x 41 mm
Abmessungen - Magnetplatte (mm)	100 x 25 x 2,5 mm	90 x 25 x 2 mm
Riegel Abmessungen (mm)	16 x 16 mm	16 x 16 mm
Gewicht (kg)	1,6 kg	0,7 kg
Rückmeldekontakt	ja	ja
LED-Anzeige	ja	nein
Timer	ja	ja
Montage	Einbaumontage	Einbaumontage
Wkładka do awaryjnego otwierania	ja	nein

ELEKTROZACZEPY

BIRA®

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki
NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel: +48 22 723 90 17

Modelle

Index	Betriebsnennspannung				Arbeitsmodus		Zusatzfunktionen					Gehäuse	Montage
	12V	12 - 24V	AC	DC	Arbeitsstrom	Ruhestrom	Rückmeldekontakt	Timer	automatische Sperre	LED-Anzeige	Varistor		
SBL12RM	●			●		●	●	●	●		●	Standard	Einbaumontage
SBL12NMTL	●			●	●		●	●	●	●	●	Standard	Einbaumontage

ELEKTROZACZEPY

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki
NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel: +48 22 723 90 17